

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek;

EIFS 2010:6

Utkom från trycket
den 14 oktober 2010

Beslutade den 16 september 2010

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 14 § och 16 § 1, 2 och 5 förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) samt beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om nätkoncessionshavares skyldighet att till nätmyndigheten lämna förslag till intäktsram tillsammans med de uppgifter som krävs för att pröva förslaget enligt 5 kap. 2 § ellagen (1997:857). Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vad en ansökan om omprövning av intäktsramen under och efter tillsynsperioden ska innehålla samt om skyldigheten att till nätmyndigheten lämna uppgifter för avstämning efter tillsynsperioden enligt 5 kap. 10, 12 och 15 §§ ellagen (1997:857).

2 § Affärsverket svenska kraftnät omfattas inte av dessa föreskrifter.

3 § Om det finns särskilda skäl kan nätmyndigheten, på ansökan av nätkoncessionshavaren, besluta om undantag från dessa föreskrifter.

2 kap. Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

1. *Förläggingsmiljö för jordkabel:*
 - a. City: ett område som ligger innanför tätortsgränsen på Statistiska centralbyråns tätortskarta och som samtidigt i Lantmäteriets terrängkarta kategoriseras som sluten eller hög bebyggelse.
 - b. Tätort: ett område som är innanför tätortsgränsen på Statistiska centralbyråns tätortskarta och som inte kategoriseras som city enligt ovan.
 - c. Landsbygd normal: all mark utanför tätortsgränserna på Statistiska centralbyråns tätortskarta förutom mark som antingen klassas i Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta som berg i dagen, tunt jordtäckte på berg, riklig eller måttlig till riklig förekomst

- av block, måttlig till riklig förekomst av stora block, riklig förekomst av block eller mark med motsvarande förhållanden.
- d. Landsbygd svår (omfattar endast jordkabel upp till och med 24 kV): all mark utanför tätortsgränserna på Statistiska centralbyråns tätortskarta som samtidigt antingen klassas i Sveriges geologiska undersökningars (SGU) jordartskarta som berg i dagen, tunt jordtäckte på berg, riklig eller måttlig till riklig förekomst av block, måttlig till riklig förekomst av stora block, riklig förekomst av block eller mark med motsvarande förhållanden.
2. *Förläggningssmiljö för luftledning över 24 kV:*
 - a. Tätort/city: ett område som ligger inom Statistiska centralbyråns tätortsgränser.
 - b. Övrigt: ett område som inte kategoriseras som tätort/city.
 3. *Gränspunkt:* den punkt där
 - a. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,
 - b. schablonberäkningsområde ansluter till ledning med nätkoncession för linje (region- eller stamnät),
 - c. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät), som har olika nättariffer, ansluter till varandra, eller
 - d. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra.
 4. *Inmatningspunkt:* den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i ett schablonberäkningsområde respektive ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamledning).
 5. *Kringutrustning:* utrustning i stationer som inte ingår i någon annan anläggningskategori.
 6. *Nuanskaffningsvärde:* det värde som en anläggningstillgång åsätts vid värderingstidpunkten enligt någon av de metoder som anges i 9-11 §§ förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857).
 7. *Redovisningsenhet:* den eller de nätkoncessioner som redovisningen avser.
 8. *Redovisningsidentitet:* den beteckning redovisningsenheten fått från nätmyndigheten.
 9. *Reservmateriel:* anläggningar som inte är installerade i nätverksamheten men som ska kunna tas i bruk på kort tid vid behov.
 10. *Rådighet:* den förfoganderätt med vilken en tillgång innehas.
 11. *Spänning (kV):* konstruktionsspänning.
 12. *Station:* anläggning med elektrisk utrustning för att transformera eller fördela elektrisk energi, med en eller flera transformatorer.
 13. *Uttagpunkt:* den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.

Termer och begrepp som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i ellagen (1997:857) och förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857).

3 kap. Generella bestämmelser

Redovisningsenhet

1 § Ett förslag till intäktsram och uppgifter som lämnas enligt dessa föreskrifter ska avse varje nätkoncession för område för sig. Om flera nätkoncessioner redovisas samlat enligt 3 kap. 3 § ellagen (1997:857) ska dessa anses utgöra ett område. En nätkoncession för område innefattar även sådan nätkoncession för linje som avses i 11 § förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet.

För innehavare av nätkoncession för linje, vars ledningar inte redovisas tillsammans med nätkoncession för område enligt första stycket, ska bedömningen avse de ledningar som tillsammans utgör en nättariffgrundande redovisningsenhet.

Tidpunkt för inlämning av förslag till intäktsram och uppgifter för prövning av förslaget

2 § Ett förslag till intäktsram samt uppgifter för prövning av förslaget enligt dessa föreskrifter ska ha kommit in till nätmyndigheten senast den 31 mars året innan tillsynsperioden börjar.

Tillsynsperiod

3 § Ett förslag till intäktsram ska omfatta en tillsynsperiod om fyra kalenderår enligt 5 kap. 4 § ellagen (1997:857), om inte särskilda skäl föreligger för en annan tidsperiod. Detsamma gäller för de uppgifter i övrigt som lämnas för prövning av förslaget samt för omprövning av ett beslut om intäktsram under och efter tillsynsperioden.

En nätkoncessionshavare som anser att det föreligger särskilda skäl ska lämna förslag om en annan tidsperiod samt uppge varför det ska vara en annan tidsperiod.

Om en nätkoncessionshavare innehaft en nätkoncession endast under en del av en tillsynsperiod ska redovisningen avse den aktuella delen av perioden. Det ska anges vilken del av perioden uppgifterna avser.

Allmänt råd

Om det finns särskilda skäl är det möjligt för en nätkoncessionshavare att få undantag från att tillsynsperioden ska vara fyra kalenderår. Nätmyndigheten kan då besluta om en intäktsram för en kortare tillsynsperiod, som inte behöver gälla kalenderår.

Sättet för redovisning

4 § Elektronisk rapportering av uppgifter som krävs för att pröva en intäktsram enligt dessa föreskrifter ska lämnas genom det IT-system som

nätmyndigheten tillhandahåller via sin webbplats och på det sätt som myndigheten anvisar.

Allmänt råd

Nätkoncessionshavare som saknar förutsättningar att rapportera på det sätt som anges i denna bestämmelse kan ansöka om undantag enligt 1 kap. 3 § i dessa föreskrifter.

4 kap. Nätkoncessionshavares förslag till intäktsram

1 § Ett förslag till intäktsram enligt 5 kap. 2 § ellagen (1997:857) ska innehålla

1. företagsnamn,
2. organisationsnummer,
3. adress,
4. behörig firmatecknare,
5. kontaktperson med kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress,
6. redovisningsidentitet och
7. anläggningsnummer för de nätkoncessioner som redovisningen omfattar.

2 § Ett förslag till intäktsram ska även innehålla det belopp nätkoncessionshavaren föreslår att nätmyndigheten ska besluta som intäktsram för tillsynsperioden och de uppgifter som krävs enligt 5 kapitlet samt de övriga uppgifter som nätkoncessionshavaren bedömer krävs för att nätmyndigheten ska kunna pröva förslaget.

Beloppet enligt denna bestämmelse anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

5 kap. Uppgifter som ska lämnas för prövning av ett förslag till intäktsram

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om de uppgifter som en nätkoncessionshavare ska lämna till nätmyndigheten tillsammans med ett förslag till intäktsram enligt 5 kap. 2 § ellagen (1997:857).

Bestämmelserna i 2–9 §§ avser uppgifter hänförliga till kapitalbasen och 10–14 §§ uppgifter om kostnader för att bedriva nätverksamheten. I 15 § finns bestämmelser om skyldigheten att lämna uppgifter om antalet uttags-, inmatnings- och gränspunkter.

Uppgifter för beräkning av kapitalbas

2 § Vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen följer av 5 kap. 9 § ellagen (1997:857) jämte 7 § förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857).

De anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen och som är i bruk den 31 december två kalenderår före tillsynsperiodens början ska redovisas enligt 4–7 §§. Sådana anläggningstillgångar som nätkoncessionshavaren avser börja använda kalenderåret före tillsynsperioden eller under tillsyns-

perioden ska i vissa fall redovisas enligt 8 § och sådana anläggningstillgångar som nätkoncessionshavaren avser sluta använda kalenderåret före tillsynsperioden eller under tillsynsperioden ska i vissa fall redovisas enligt 9 §.

En anläggningstillgång som inte behövs för att bedriva nätverksamheten ska enligt 5 kap. 9 § ellagen (1997:857) ingå i kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot nätkoncessionshavaren att bortse från tillgången. I de fall nätkoncessionshavaren redovisar en sådan tillgång i kapitalbasen enligt 4–8 §§ ska det särskilt anges varför tillgången blivit onödig samt vilka ekonomiska konsekvenser det innebär för nätkoncessionshavaren om tillgången inte skulle ingå i kapitalbasen.

Allmänt råd

De anläggningstillgångar som används i nätverksamheten eller som har en funktion som reservmateriel ingår i kapitalbasen. En tillgång som helt eller delvis används i nätverksamheten måste inte ägas av nätkoncessionshavaren för att ingå i kapitalbasen. Det avgörande är att tillgången används av nätkoncessionshavaren.

I de fall en tillgång hyrs/leasas ut av en nätkoncessionshavare till en annan nätkoncessionshavare används tillgången av båda nätkoncessionshavarna i nätverksamheten. Nätkoncessionshavaren som hyr/leasas ut anläggningen redovisar anläggningen i sin kapitalbas. Intäkten redovisas efter tillsynsperiodens slut enligt 7 kap. 5 § 7. Nätkoncessionshavaren som hyr/leasas ut anläggningen redovisar också anläggningen i sin kapitalbas. Kostnaden för anläggningen redovisas enligt 12 § 4.

Redovisning av anläggningskategori

3 § De anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen ska redovisas fördelat på anläggningskategorierna

1. ledningar,
2. stationer, transformatorer och kringutrustning samt
3. system för drift eller övervakning av en anläggningstillgång för överföring av el eller system för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd el.

Allmänt råd

I kategori 1 ingår t.ex. luftledning, jordkablar, signalkablar och sjökablar. I denna kategori ingår också sådan utrustning som naturligen hänförs till ledningar såsom stolpar, kabelskåp och fränkskiljare.

De uppgifter om ledningslängder som lämnas i kategori 1 bör motsvara redovisade ledningslängder enligt 6 § 1 punkterna 1.1 och 1.2 i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet (NUTFS 1998:1).

I kategori 2 ingår t.ex. nätstationer, mottagnings- och fördelningsstationer, regionnätstationer, transformatorer och byggnader som

innefattar dessa anläggningar. De uppgifter om nätstationer som lämnas bör motsvara redovisade antal nätstationer enligt 6 § 1 punkten 1.3 i ovan nämnda föreskrifter om redovisning av nätverksamhet.

I kategori 3 ingår t.ex. elmätare. Ett system för drift eller övervakning kan vara ett IT-system som används för drift eller övervakning av en anläggning (t.ex. en stationsdator) eller ett centralt system som används för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd elektrisk energi. Exempel på elmätare är mätare för enkeltariff, tidstariff, effekttariff lågspänning och effekttariff högspänning kombi (dvs. med både aktiv och reaktiv mätning). Exempel på IT-system som ingår i kategorin är SCADA eller motsvarande system för drift och övervakning av elnätet (inklusive stationsdatorer och kommunikation), mätvärdeshanteringsprogram inklusive insamling, beräkning, avräkning och rapporteringssystem för mätvärden med relevant kommunikation för att systemen ska fungera.

Licenser till samtliga system, administrativa system för debitering, kartor eller kundhantering ingår inte i någon av kategorierna 1-3. Dessa redovisas närmare enligt 10 eller 13 §§.

Redovisning av värdering av anläggningstillgångar

4 § En nätkoncessionshavare ska åsätta en anläggningstillgång ett nuanskaffningsvärde enligt de metoder som framgår av 9–11 §§ förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) och redovisa värdet till nätmyndigheten.

Nätkoncessionshavaren ska också, oavsett nuanskaffningsvärderingsmetod, redovisa tillgången med angivande av

1. anläggningsskategori enligt 3 §,
2. typ av anläggning,
3. teknisk specifikation,
4. spänning (kV),
5. värderingsmetod,
6. rådighet och
7. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningstillgångar i antal.

För luftledning med en spänning över 24 kV och för jordkabel får också anläggningstillgångens förläggingsmiljö anges. Om anläggningstillgångens förläggingsmiljö inte anges antas anläggningstillgången vara förlagd i förläggingsmiljö landsbygd normal.

Allmänt råd

Typ av anläggning är t.ex. luftledning, jordkabel, signalkabel, fränskiljare, fördelningsstation, nätstation, transformator, ställverksfack, kondensatorbatteri och elmätare. Det innebär t.ex. att ett kabelskåp som ingår som en del av anläggningen jordkabel inte redovisas i särskild ordning.

Med teknisk specifikation menas exempelvis typ av ledning, area på ledning, märkeffekt för transformator eller kondensatorbatteri och typ av ställverksfack.

5 § Beräknas en anläggningstillgångs nuanskaffningsvärde enligt 10 § förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857), med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka tillgången när den ursprungligen togs i bruk, i stället för med normvärde enligt 9 § i samma förordning, ska nätkoncessionshavaren redovisa anskaffningstidpunkten och anskaffningsvärdet.

I de fall anskaffningsvärdet för en tillgång också skulle innefatta andra tillgångar får anskaffningsvärdet fördelas mellan tillgångarna utifrån vad som är skäligt i det enskilda fallet. En sådan fördelning ska dokumenteras.

Om en tillgång har byggts ut vid flera tidpunkter ska nätkoncessionshavaren redovisa den senaste anskaffningstidpunkten och tillgångens anskaffningsvärde per denna tidpunkt.

Nätkoncessionshavaren ska ange varför det finns särskilda skäl att beräkna en anläggningstillgångs nuanskaffningsvärde enligt 10 § förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857).

Allmänt råd

För att beräkna nuanskaffningsvärdet för en anläggningstillgång enligt 10 § förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) ska det föreligga särskilda skäl att inte värdera anläggningstillgången enligt norm. Nätmyndigheten presenterar inför varje tillsynsperiod normvärden enligt 9 § förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857).

Om nätkoncessionshavaren har ett samlat anskaffningsvärde för flera tillgångar bedömer nätkoncessionshavaren i det enskilda fallet t.ex. med stöd av revisor hur anskaffningsvärdet bör fördelas mellan tillgångarna som innefattas i anskaffningsvärdet.

Om anläggningstillgången t.ex. byggts ut vid flera tidpunkter finns anskaffningsvärden från olika år och anskaffningstidpunkterna är flera. Även i dessa fall ska endast ett anskaffningsvärde respektive en anskaffningstidpunkt anges. Nätkoncessionshavaren anger den senaste anskaffningstidpunkten. Det värde som anges som anskaffningsvärde utgörs då av anläggningens anskaffningsvärde per denna tidpunkt.

6 § Beräknas en anläggningstillgångs nuanskaffningsvärde enligt 11 § första meningen förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857), ska nätkoncessionshavaren redovisa anläggningens bokförda värde. Det bokförda värdet ska avse det kalenderår som slutar två år innan förslaget till intäktsram ska lämnas enligt 3 kap. 2 § i dessa föreskrifter.

I de fall det bokförda värdet för tillgången också skulle innefatta andra tillgångar får det bokförda värdet fördelas mellan dessa tillgångar utifrån vad som är skäligt i det enskilda fallet.

Nätkoncessionshavaren ska ange varför det saknas förutsättningar att beräkna nuanskaffningsvärdet för anläggningstillgången enligt 9–10 §§ förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857).

Allmänt råd

Om t.ex. tillsynsperioden börjar 2012 avses anläggningstillgångens bokförda värde i årsbokslutet för 2009.

Har nätkoncessionshavaren ett bokfört värde för flera tillgångar bedömer nätkoncessionshavaren i det enskilda fallet t.ex. med stöd av revisor hur det bokförda värdet bör fördelas mellan tillgångarna som innefattas i det bokförda värdet.

7 § Värderas en anläggningstillgång till vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet enligt 11 § andra meningen förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857), ska nätkoncessionshavaren vid redovisning av nuanskaffningsvärdet enligt 4 § första stycket redovisa

1. det värde som tillgången har per den 31 december det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar,
2. hur nuanskaffningsvärdet för denna tidpunkt beräknats och
3. varför det saknas bokfört värde eller, om sådant finns, vilka synnerliga skäl som åberopas.

Redovisning av förändringar i kapitalbasen

Redovisning av investeringar

8 § Om nätkoncessionshavaren vid tidpunkten för ingivandet av ett förslag till intäktsram avser att börja använda en anläggningstillgång året före tillsynsperioden eller under tillsynsperioden ska nätkoncessionshavaren redovisa tillgången i sin kapitalbas med angivande av

1. anläggningsskategori enligt 3 §,
2. typ av anläggning,
3. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningar i antal,
4. vilket halvår tillgången avses att börja användas och
5. beräknat nuanskaffningsvärde.

Första stycket gäller inte om en anläggningstillgång, som redovisats enligt 4–7 §§, ersätts av en annan anläggningstillgång som är i huvudsak likadan.

Redovisning av utrangeringar

9 § Om nätkoncessionshavaren vid tidpunkten för ingivandet av ett förslag till intäktsram avser att sluta använda en anläggningstillgång som redovisats enligt 4–7 §§ ska nätkoncessionshavaren också redovisa under vilket halvår i tillsynsperioden som tillgången avses sluta användas.

Första stycket gäller inte om anläggningstillgången ersätts av en annan anläggningstillgång, som är i huvudsak likadan. Den ersättande tillgången ska i dessa fall inte heller redovisas enligt 8 §.

Redovisning av uppgifter för beräkning av skäliga kostnader i nätverksamhet

10 § Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om kostnaderna i nätverksamheten enligt följande kostnadsslagsindelning,

1. totala kostnader för transitering och inköp av kraft,
2. råvaror och förnödenheter (handelsvaror),
3. övriga externa kostnader,
4. personalkostnader,
5. övriga rörelsekostnader och
6. jämförelsestörande poster.

Uppgifterna ska redovisas per kalenderår och avse de fyra kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar.

Om uppgifterna redan har lämnats av nätkoncessionshavaren enligt Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet (NUTFS 1998:1) behöver uppgifterna inte lämnas på nytt.

Allmänt råd

Om t.ex. tillsynsperioden börjar 2012 ska uppgifter lämnas avseende åren 2006, 2007, 2008 och 2009. Begreppen i punkterna 1–6 har samma innebörd som i föreskriften Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet (NUTFS 1998:1). Från och med år 2009 har handelsvaror ersatts av råvaror och förnödenheter samt har jämförelsestörande poster utgått.

11 § Nätkoncessionshavaren ska ange följande kostnader per kalenderår avseende de fyra kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar

1. förändring av varulager,
2. aktiverat arbete för egen räkning,
3. kostnad för att täcka nätförluster fördelat på inköp och egen produktion,
4. kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät och
5. ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857).

Om uppgifterna redan har lämnats av nätkoncessionshavaren enligt Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet (NUTFS 1998:1) behöver uppgifterna inte lämnas på nytt.

Allmänt råd

Punkterna 1–5 har samma innebörd som i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet (NUTFS 1998:1). Från och med år 2009 bytte posten förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor namn till förändring av varulager och posten förändring av pågående arbete för annans räkning ingår i posten förändring av varulager.

12 § Nätkoncessionshavaren ska ange följande kostnader per kalenderår avseende de fyra kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar i de fall de har redovisats enligt 10 §

1. kostnad för myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet,
2. avbrottsersättning till kund,
3. avbrottsersättning från överliggande nät och
4. leasingkostnader för anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen exklusive kostnader för drift och underhåll.

Allmänt råd

Redovisningen enligt punkten 4 avser nätkoncessionshavarens leasingkostnader för sådana anläggningstillgångar som redovisas enligt 4–7 §§. Med leasingkostnader jämställs hyreskostnader eller liknande kostnader för tillgången föranlett av nyttjanderätten.

13 § Tillgångar i nätverksamheten som är anläggningstillgångar enligt årsredovisningslagen (1995:1554) men inte anläggningstillgångar enligt 3 § förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) ska inte redovisas i kapitalbasen enligt 4–8 §§. Nätkoncessionshavaren får i stället redovisa dessa tillgångars samlade avskrivningar samt samlade utgående bokförda värde för vart och ett av de fyra kalenderår som infaller två år innan tillsynsperiodens början.

Allmänt råd

För första tillsynsperioden redovisas tillgångarnas samlade avskrivningar för vart och ett av åren 2006, 2007, 2008 och 2009 samt tillgångarnas samlade utgående bokförda värde för vart och ett av åren 2005, 2006, 2007 och 2008 enligt nätkoncessionshavarens årsrapport för nämnda år.

Tillgångar som redovisas på detta sätt är exempelvis datorer, bilar, IT-system för kundhantering, mark och kontorsfastigheter (dock inte byggnader som ingår i kapitalbasen). En förutsättning är att tillgångarna utgör anläggningstillgång i nätkoncessionshavarens bokföring för nämnda år. När det gäller markegendom som inte är föremål för avskrivning i bokföringen anges följaktligen bara det utgående bokförda värdet.

14 § Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om uppskattade kostnader i nätverksamheten under tillsynsperioden redovisat per kalenderår för,

1. nätförluster, fördelat på inköp och egen produktion,
2. abonnemang till överliggande och angränsande nät,
3. ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857) och
4. myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet.

15 § Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgifter om antalet inmatnings-, uttags- respektive gränspunkter inom nätkoncessionsområdet per den 31 december det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar.

6 kap. Ansökan om omprövning av intäktsram under och efter tillsynsperioden

1 § En ansökan om omprövning av intäktsramen enligt 5 kap. 10, 12 och 15 §§ ellagen (1997:857) ska innehålla det belopp med vilket nätkoncessionshavaren föreslår ändring av intäktsramen samt de skäl och uppgifter som åberopas till stöd för ändringen.

Beloppet ska anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

7 kap. Uppgifter som ska lämnas för avstämning av intäktsram efter tillsynsperioden

1 § Nätkoncessionshavaren ska senast den 31 mars året efter tillsynsperiodens slut redovisa det faktiska utfallet per kalenderår under tillsynsperioden avseende de uppgifter som redovisats enligt 5 kapitlet samt de samlade intäkterna i nätverksamheten.

Nätmyndigheten kan därutöver begära de uppgifter som behövs för att efter tillsynsperioden kunna ompröva en fastställd intäktsram enligt 5 kap. 12–16 §§ ellagen (1997:857).

Redovisning av tillgångar i kapitalbasen

2 § Nätkoncessionshavaren ska redovisa en anläggningstillgång som började användas i nätverksamheten kalenderåret innan tillsynsperioden eller under tillsynsperioden. De uppgifter som ska lämnas om anläggningstillgången framgår av 5 kap. 4–7 §§ och 8 § 4.

Första stycket gäller inte om en anläggningstillgång, som redovisats enligt 5 kap. 4–7 §§, har ersatts av en annan anläggningstillgång som är i huvudsak likadan.

3 § Nätkoncessionshavaren ska redovisa anläggningstillgång som tagits ur bruk från nätverksamheten kalenderåret före tillsynsperioden eller under tillsynsperioden. De uppgifter som ska lämnas om anläggningstillgången framgår av 5 kap. 4–7 §§ och 9 §.

Första stycket gäller inte om en anläggningstillgång har ersatts av en annan anläggningstillgång som är i huvudsak likadan. Den ersättande tillgången ska i dessa fall inte heller redovisas enligt 2 §.

Redovisning av kostnader i nätverksamheten

4 § Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om nätverksamhetens kostnader under tillsynsperioden redovisat per kalenderår för

1. nätförluster, fördelat på inköp och egen produktion,
2. abonnemang till överliggande och angränsande nät,
3. ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857) och

4. myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet.

Redovisning av intäkter i nätverksamheten

5 § Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om intäkterna i nätverksamheten under tillsynsperioden redovisat per kalenderår, specificerat enligt

1. transiteringsintäkter,
2. anslutningsintäkter,
3. engångsintäkter,
4. återbetalningar till kund av tidigare års nätavgifter,
5. ersättning till kund för leveransavbrott,
6. myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet,
7. övriga rörelseintäkter och
8. tidigare förutbetalda intäkter som ska hänföras till tillsynsperioden.

Summan av de intäkter som ska hänföras till nästkommande tillsynsperiod, ska särskilt anges.

Allmänt råd

Punkterna 1–7 har samma innebörd som i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet (NUTFS 1998:1).

Övriga rörelseintäkter enligt punkten 7 avser t.ex. intäkter från kravavgifter, faktureringsavgifter, påminnelseavgifter, avgifter för ökad mätning, ersättning för skador på anläggning orsakad av annan, intäkter från flyttning av ledning, intäkter från skrotförsäljning vid rivning av koncessionshavares anläggningar och intäkter från uthyrning av anläggningstillgångar.

Investeringsbidrag, beredskapsmedel, eller motsvarande som erhålls från stat, kommun eller annan ska redovisas som övriga rörelseintäkter enligt punkten 7.

Med förutbetalda intäkter avses exempelvis sådana intäkter som nätkoncessionshavaren uppburit under räkenskapsår som föregått tillsynsperioden men som ska hänföras till intäkterna för tillsynsperioden efter beslut om periodisering enligt 5 kap. 17 § ellagen (1997:857).

Om nätkoncessionshavaren redovisat kostnader enligt 5 kap. 14 § 4 och 7 kap. 4 § 4 dvs. myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet, särredovisas intäkter för tillsynsperioden enligt 7 kap. 5 § 6 som motsvarar dessa avgifter.

8 kap. Dokumentation av anläggningstillgångar

1 § Förutom vad som följer av 13 § förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) ska anläggningstillgångarna också dokumenteras enligt 2–3 §§ detta kapitel.

2 § Nätkoncessionshavaren ska dokumentera de tillgångar som ingår i kapitalbasen i ett förslag om intäktsram med angivande av

1. typ av anläggning,
2. teknisk specifikation,
3. spänning (kV),
4. värderingsmetod,
5. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningstillgångar i antal samt
6. nuanskaffningsvärde.

För luftledning med en spänning över 24 kV och för jordkabel får också anläggningstillgångens förläggningssmiljö anges. Om anläggningstillgångens förläggningssmiljö inte dokumenteras antas anläggningstillgången vara förlagd i förläggningssmiljö landsbygd normal.

Allmänt råd

Förläggningssmiljöerna finns definierade i 2 kap. 1 § 1-2.

Typ av anläggning är t.ex. luftledning, jordkabel, signalkabel, frånskiljare, fördelningsstation, nätstation, transformator, ställverksfack, kondensatorbatteri och elmätare. Det innebär t.ex. att ett kabelskåp som ingår som en del av anläggningstillgången jordkabel inte redovisas i särskild ordning.

Med teknisk specifikation menas exempelvis typ av ledning och area på ledning, märkeffekt för transformator eller kondensatorbatteri och typ av ställverksfack.

3 § Nätkoncessionshavaren ska dokumentera en tillgång som ingår i kapitalbasen till grund för prövning av ett förslag om intäktsram med värderingsmetod, enligt 9–11 §§ förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857), samt skälen till att denna metod använts och de värderingsunderlag, intyg eller motsvarande som styrker nätkoncessionshavarens val av metod och beräkningen av värdet.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 15 oktober 2010.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Yvonne Fredriksson

Conny Bäckman

