

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Hanna Abrahamsson (chefsjurist)
ISSN 2000-592X

Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el;

EIFS 2017:1

Utkom från trycket
den 27 mars 2017

beslutade den 9 mars 2017.

Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 10, 19, 20 och 22 §§ förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) att 5 kap. 2 och 3 §§, 8 kap. 1 och 2 §§ samt 11 kap. 2 och 3 §§ inspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el i stället ska ha följande lydelse.

5 kap. Beräkning av det samlade energiflödet i mätpunkter som ska timavräknas

Samlade energiflödet för gränspunkter

2 § Nätkoncessionshavaren ska för varje angränsande nätavräkningsområde summera timmätvärden som registreras i gränspunkter med hänsyn till energiriktning.

Samlade energiflödet för inmatningspunkter

3 § Nätkoncessionshavaren ska per elleverantör och balansansvarig beräkna samlade timmätvärden per typ av elproduktion för inmatningspunkter om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 MW.

8 kap. Rapportering av samlade timmätvärden och förbrukningsprofil

Allmänna bestämmelser

1 §¹ Rapportering av samlade timmätvärden enligt 2–4 §§ samt 6 och 7 §§ ska ske senast kl. 09.00 dagen efter mätdygnen. Tidpunkten för när mätvärdena registrerades och antalet mätpunkter som ingår i summeringen ska framgå.

¹ Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

Om samlade mätvärden består av ett eller flera ersatta timmätvärden enligt 7 kap. 5 § ska det samlade timmätvärdet rapporteras tillsammans med information om att timmätvärdet ska korrigeras.

Rapportering av samlade timmätvärden för gränspunkter

2 § Nätkoncessionshavaren ska rapportera samlade timmätvärden som beräknats för områdesgränser mellan två närliggande nätavräkningsområden till Affärsverket svenska kraftnät. Energiriktningen avgör det tecken som det summerade mätvärdet ska rapporteras med.

11 kap. Nätkoncessionshavarens skyldigheter

2 § Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap.

4 § kontrollera att:

- den anmälände elleverantören har EDIEL-id,
- en balansansvarig har angivits,
- anmälan inkommit i tid,
- rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id), och
- att rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id).

3 § Nätkoncessionshavaren ska vid mottagande av anmälan enligt 10 kap.

5 § kontrollera att:

- den anmälände elleverantören har EDIEL-id,
- anmälan inkommit i tid,
- rätt anläggningsidentitet har uppgivits (anl id),
- rätt områdesidentitet har uppgivits (områdes id), och
- att tidslängd på mätvärden (timme eller månad) har angivits.

Denna författning träder ikraft den 1 maj 2017.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

ANNE VADASZ NILSSON

Tor Ny