

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)
ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag;

EIFS 2015:2

Utkom från trycket
den 4 februari 2015

Beslutade den 14 januari 2015.

Energimarknadsinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av 4, 10 och 12 §§ förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag (intäktsrams-förordningen).

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om beräkning av skäliga kostnader och en rimlig avkastning enligt 5 kap. 8–9 §§ ellagen (1997:857).

Skäliga kostnader

2 § De löpande kostnader som elnätsföretagen kan påverka är kostnader som inte är

1. kostnader för nätförluster fördelat på inköp och egen produktion,
2. kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät,
3. kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät,
4. kostnader för ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857) och
5. kostnader för myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet.

Utöver vad som följer av första stycket kan även andra kostnader som ett stamnätsföretag har vara sådana som inte kan påverkas.

3 § Det index som ska användas när löpande påverkbara kostnader räknas om med hänsyn till förändringar i prisläget enligt 4 § intäktsrams-förordningen är

1. för nätkoncessionshavare med områdeskoncession; faktorprisindex för lokalnät, index drift- och underhåll påverkbart,
2. för nätkoncessionshavare med regionledning; faktorprisindex regionnät, index drift- och underhåll påverkbart,
3. för ett stamnätsföretag; faktorprisindex stamnät, index drift- och underhåll påverkbart.

¹ Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

Rimlig avkastning

4 § För anläggningstillgångar som ursprungligen började användas före den 1 januari 2011 ska den ekonomiska livslängden beräknas från den 1 januari det kalenderår som infaller efter det kalenderår då tillgången ursprungligen började användas. För anläggningstillgångar som ursprungligen började användas från och med den 1 januari 2011 ska den ekonomiska livslängden beräknas från det halvårsskifte som följer på den tidpunkt som tillgången ursprungligen började användas.

5 § För anläggningstillgångar vars ekonomiska livslängd gått till ända enligt 10 § intäktsramsförordningen ska kapitalförslitningen för anläggningar för överföring av el beräknas till 1/41 av nuanskaffningsvärdet det första året efter den ekonomiska livslängden gått till ända, 1/42 det andra året osv. för att sista året ska beräknas som 1/50. För övriga anläggningstillgångar vars ekonomiska livslängd gått till ända enligt 10 § intäktsramsförordningen ska kapitalförslitningen beräknas till 1/11 av nuanskaffningsvärdet det första året efter den ekonomiska livslängden gått till ända och 1/12 det andra året.

6 § För anläggningstillgångar där det inte finns uppgifter om vilket år anläggningen ursprungligen började användas, men där det framgår att anläggningen började användas under en viss tidsperiod ska det första året i tidsperioden anses vara det året då anläggningen ursprungligen började användas.

7 § Om en investering i en befintlig anläggning har skett får den påverka anläggningens ålder utifrån hur stor del av anläggningens totala nuanskaffningsvärde som nuanskaffningsvärdet av investeringen motsvarar.

Nuanskaffningsvärdet på investeringen i en befintlig anläggning ska beräknas med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka den delen av anläggningstillgången som investeringen motsvarar. Hänsyn ska tas till förändringar i prisläget från den tidpunkten då den delen av anläggningstillgången började användas.

Om det saknas förutsättningar att beräkna ett nuanskaffningsvärde på investeringen enligt andra stycket, ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån det bokförda värdet för investeringen. Om det inte finns bokfört värde för investeringen, får nuanskaffningsvärdet istället bestämmas till vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet.

Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 mars 2015 och tillämpas första gången i fråga om en tillsynsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Johan Carlsson